

INTERRUPTOR INTELIGENTE WI-FI LEDVANCE

El Interruptor inteligente Wi-Fi LEDVANCE Smart permite controlar la iluminación de manera práctica y moderna desde tu smartphone o mediante asistentes de voz como Alexa y Google Home. Funciona con Wi-Fi 2.4 GHz, soporta una potencia máxima de 2400W y está fabricado en plástico resistente, garantizando seguridad y durabilidad. Compatible con sistemas de automatización del hogar, este interruptor ofrece la posibilidad de encender, apagar y programar luces de forma remota, aportando eficiencia energética, comodidad y control inteligente. Ideal para quienes buscan un interruptor Wi-Fi LEDVANCE, interruptor inteligente para LED, control de iluminación con Alexa y Google Home.



LEDVANCE

OSRAM

IMAGEN
NO DISPONIBLE



Ubicación
Pared, Techo



Tipo



Montaje



Uso



Estilo



Garantía
2 Años



Código
B7023640

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W) 2400W



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60Hz



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal 100-240V



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP IP20



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023640:7023640:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

