


INTERRUPTOR DE PARED 1 BOTON SMART WI-FI LEDVANCE

El Interruptor LEDVANCE Smart de 1 botón en color blanco permite controlar la iluminación de manera práctica y moderna desde tu smartphone o mediante asistentes de voz como Alexa y Google Home. Funciona con Wi-Fi 2.4 GHz, soporta una potencia máxima de 1100W y ofrece una vida útil de hasta 10.000 horas. Fabricado en plástico y vidrio resistente, combina diseño elegante con tecnología inteligente, brindando comodidad, eficiencia energética y control remoto de la iluminación. Ideal para quienes buscan un interruptor inteligente Wi-Fi, interruptor LEDVANCE, control de luz con Alexa y Google Home.



FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	1100W	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023643:7023643:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

