SERLUX

INTERRUPTOR DE PARED 2 BOTONES SMART WI-FI LEDVANCE

El Interruptor Inteligente LEDVANCE Smart 2 Botones Blanco combina diseño, tecnología y practicidad para llevar la automatización de la iluminación a un nuevo nivel. Gracias a su conectividad Wi-Fi 2.4 GHz, permite controlar de forma remota dos circuitos de iluminación desde la aplicación móvil o mediante asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Home, brindando mayor comodidad y control en cada ambiente. Su elegante acabado en vidrio color blanco aporta un estilo moderno y sofisticado, mientras que su capacidad de hasta 1100W permite gestionar la iluminación de manera eficiente y segura. Además, incorpora funciones de programación de horarios, automatización y control remoto, ayudando a optimizar el consumo energético y mejorar la experiencia de uso diaria. Fabricado con materiales resistentes de plástico y vidrio, este interruptor inteligente ofrece durabilidad, seguridad y un funcionamiento confiable. Es una solución ideal para hogares, oficinas, hoteles y proyectos de domótica que buscan integrar tecnología inteligente con un diseño elegante y funcional.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared					**2 Años**	**B7023643**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	1100W	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023643:7023645:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY