

INTERRUPTOR DE PARED 2 BOTONES SMART WI-FI LEDVANCE

El Interruptor Inteligente LEDVANCE Smart 2 Botones Blanco combina diseño, tecnología y practicidad para llevar la automatización de la iluminación a un nuevo nivel. Gracias a su conectividad Wi-Fi 2.4 GHz, permite controlar de forma remota dos circuitos de iluminación desde la aplicación móvil o mediante asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Home, brindando mayor comodidad y control en cada ambiente. Su elegante acabado en vidrio color blanco aporta un estilo moderno y sofisticado, mientras que su capacidad de hasta 1100W permite gestionar la iluminación de manera eficiente y segura. Además, incorpora funciones de programación de horarios, automatización y control remoto, ayudando a optimizar el consumo energético y mejorar la experiencia de uso diaria. Fabricado con materiales resistentes de plástico y vidrio, este interruptor inteligente ofrece durabilidad, seguridad y un funcionamiento confiable. Es una solución ideal para hogares, oficinas, hoteles y proyectos de domótica que buscan integrar tecnología inteligente con un diseño elegante y funcional.



- 

Ubicación
Pared
- 

Tipo
- 

Montaje
- 

Uso
- 

Estilo
- 

Garantía
2 Años
- 

Código
B7023643

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)
 Potencia Nominal (W)1100W	 Tensión Nominal100-240V
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética
 Frecuencia de Trabajo(Hz)50/60Hz	 Luminosidad (Lm)
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos
 Color	 Casquillo
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable
 Factor de Potencia(PF)	 CRI
 Kelvin	 Proteccion IPIP20
 Medidas (Cm)	 Difusor
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico
 Protección IK	

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023643:7023645:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY