

INTERRUPTOR DE PARED 4 BOTONES SMART WI-FI LEDVANCE

El Interruptor Inteligente LEDVANCE Smart 4 Botones Blanco combina diseño, tecnología y practicidad para llevar la automatización de la iluminación a un nuevo nivel. Gracias a su conectividad Wi-Fi 2.4 GHz, permite controlar de forma remota hasta cuatro circuitos de iluminación desde la aplicación móvil o mediante asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Home, brindando comodidad, seguridad y control inteligente en todo momento. Su elegante acabado en vidrio color blanco aporta un estilo moderno y sofisticado a cualquier ambiente, mientras que su capacidad de hasta 1200W permite gestionar la iluminación de manera eficiente y segura. Además, incorpora funciones de programación de horarios, automatización y control remoto para optimizar el consumo energético y mejorar la experiencia de uso diaria. Fabricado con materiales resistentes de plástico y vidrio, este interruptor inteligente ofrece durabilidad y un funcionamiento confiable. Es la solución ideal para hogares, oficinas, hoteles y proyectos de domótica que buscan integrar tecnología inteligente con un diseño elegante y funcional.



- 

Ubicación
Pared
- 

Tipo
- 

Montaje
- 

Uso
- 

Estilo
- 

Garantía
2 Años
- 

Código
B7023643

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material		
	Número y Tipo de LEDs		Dimable		
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)		
	Potencia Nominal (W)	1200W		Tensión Nominal	100-240V
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética		
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados		
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos		
	Color		Casquillo		
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable		
	Factor de Potencia(PF)		CRI		
	Kelvin		Proteccion IP	IP20	
	Medidas (Cm)		Difusor		
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico		
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023643:7023652:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY