

## INTERRUPTOR DE PARED 2 BOTONES SMART WI-FI LEDVANCE

El Interruptor LEDVANCE Smart de 2 botones en color blanco ofrece un control moderno y práctico de la iluminación mediante Wi-Fi 2.4 GHz y asistentes de voz como Alexa y Google Home. Con una potencia máxima de 1100W y una vida útil de hasta 10.000 horas, garantiza eficiencia y durabilidad. Fabricado en plástico y vidrio resistente, combina diseño elegante con tecnología inteligente, permitiendo encender, apagar y programar luces de forma remota desde tu smartphone o por comandos de voz. Ideal para quienes buscan un interruptor inteligente LEDVANCE, control de luz Wi-Fi, interruptor compatible con Alexa y Google Home.



## FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	1100W	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023645:7023645:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

