


INTERRUPTOR DE PARED 4 BOTONES SMART WI-FI LEDVANCE

El Interruptor LEDVANCE Smart de 4 botones en color blanco ofrece un control avanzado y práctico de la iluminación mediante Wi-Fi 2.4 GHz y asistentes de voz como Alexa y Google Home. Con una potencia máxima de 1200W y una vida útil de hasta 10.000 horas, garantiza eficiencia y durabilidad. Fabricado en plástico y vidrio resistente, combina diseño elegante con tecnología inteligente, permitiendo encender, apagar y programar luces de forma remota desde tu smartphone o por comandos de voz. Ideal para quienes buscan un interruptor inteligente LEDVANCE, control de luz Wi-Fi, interruptor compatible con Alexa y Google Home.



FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	1200W		Tensión Nominal	100-240V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color			Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)			Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023652:7023652:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

