

## SOPORTE PARA FOCO 50W

El Soporte para Focos LED 50W permite hacer portable la luminaria. Facilita el transporte y su uso en cualquier lugar.



 **Ubicacion**  
Pared, Piso, Techo

 **Tipo**  
Comercial, Deportivo,  
Industrial,  
Profesional,  
Residencial, Vial

 **Montaje**  
Independiente

 **Uso**  
Exterior

 **Estilo**  
Técnico

 **Garantía**  
1 Año

 **Código**  
BBRKTFL50

## FICHA TÉCNICA

|   |  |  |
|---|--|--|
|  Temperatura               |  Material                       | Aluminio   |
|  Número y Tipo de LEDs     |  Dimable                        |  |
|  Vida estimada (H)         |  Consumo de energía (kWh/1000h) |  |
|  Potencia Nominal (W)      |  Tensión Nominal                |  |
|  Rango de Temperatura (°C) |  Clase Energética               |  |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) |  Luminosidad (Lm)               |  |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W)  |  Certificados                   | CE & RoHS, TUV                                     |
|  Tiempo de Arranque(s)     |  Ciclos de Encendidos           |  |
|  Color                     |  Casquillo                      | Amarillo   |
|  Angulo de Apertura (°)    |  Driver regulable               |  |
|  Factor de Potencia(PF)    |  CRI                            |  |
|  Kelvin                    |  Proteccion IP                  |  |
|  Medidas (Cm)              |  Difusor                        | Ancho: 23 cm. Altura: 35 cm.<br>Profundidad: 20 cm |
|  Equivalencia              |  Clase aislamiento eléctrico    |  |
|  Protección IK             |  |  |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BBRKTFL50:BRKTFL50:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY