

## PROYECTOR LED SOLAR 100W CON CAMARA WIFI Y CONTROL REMOTO

Este Foco viene con control remoto de encendido y apagado, un panel solar, que es su fuente de carga y una cámara de seguridad smart que funciona con wifi, conectando el foco a una app en un smartphone. También manual de uso, soporte, accesorio para transportarlo, manual de uso y una tarjeta de memoria de 16GB.







Ubicacion Pared, Techo



Tipo Comercial, Residencial



Montaje Adosado



Uso **Exterior** 



Estilo Clásico



Garantia 1 Año



Código BFLSW010F

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría
Número y Tipo de LEDs	82pcs2835LED
Vida estimada (H)	50000
Potencia Nominal (W)	100
Rango de Temperatura (°C)	20/40
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90

Tiempo de Arranque(s)	0.1
Color	Negro
Angulo de Apertura (º)	180


Factor de Potencia(PF)	0.9
<b></b> Kelvin	6000
Medidas (Cm)	Ancho: 17.5 cm , Alto: 21 cm


		,
Equivalencia	1000	














Clase Energética















Difusor





Aluminio

100

220 VAC

9000

Α+

CE & RoHS, TUV

100000

80

IP67

Opal

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BFLSW010F:FLSW010F:U:1











WWW . SERLUX . COM . UY



Protección IK