

LUZ DE EMERGENCIA LED PARA EMBUTIR

La Luminaria de Emergencia de Embutir es una solución compacta y confiable para señalización y seguridad en interiores. Equipada con 11 LEDs SMD, ofrece un flujo luminoso de 15 lm y garantiza una autonomía superior a 5 horas gracias a su batería de litio recargable 3.7V – 500mAh. Su diseño empotrable incluye 2 tornillos de montaje, terminal de conexión y 2 resortes, lo que facilita una instalación rápida y segura en techos o paredes.



Ubicación
Pared



Tipo



Montaje
Adosar



Uso



Estilo



Garantía
1 Año



Código
BLAS49311

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	AC 220–240 V / DC batería 3.7V
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	15lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	80
Kelvin	6000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLAS49311:LAS49311:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

