

INTERRUPTOR INTELIGENTE WIFI SONOFF

Módulo interruptor inteligente WIFI de 1 canal de salida, apto para uso interior IP20, modelo MINIR2. Funciona con WIFI 2.4 GHZ. Cuerpo en plástico ABS color blanco.. Cuenta con certificación profesional de seguridad ante sobretensiones = 2KV. Se puede controlar mediante la APP eWeLink y programarlo para encender o apagar un dispositivo de forma remota desde cualquier lugar con acceso a internet o bien programar un horario de encendido o apagado de forma autónoma. Además, el interruptor es compatible con asistentes de voz (Amazon Alexa, Google Assistant) e IFTTT. Y en ausencia de red WIFI ofrece la opción de conexión LAN (continuar manejando el interruptor desde la app). Es capaz de asociarse a un sistema de automatización inteligente ya existente en el hogar. Está diseñado para conectarse directamente a interruptores de pared. Advertencia: no instalar en caja honda de metal.



Ubicación
Pared



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BMINIR2

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material
	Número y Tipo de LEDs		Dimable
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal 100-240
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados CE
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos
	Color Blanco		Casquillo
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable
	Factor de Potencia(PF)		CRI
	Kelvin		Protección IP 20
	Medidas (Cm)		Difusor
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico
	Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BMINIR2:MINIR2:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY