

INTERRUPTOR DE PARED 3 BOTONES WIFI SONOFF

Conectando el dispositivo a una red WIFI se puede controlar mediante la App eWeLink desde un smartphone o tablet con acceso a internet. El dispositivo puede activarse de forma programada desde los comandos de la aplicación móvil (eWeLink) y es compatible con asistentes de voz (Amazon Alexa, Google Assist) e IFTTT. En ausencia de red WIFI ofrece la opción de conexión LAN (Se puede continuar manejando el interruptor desde la app)







Pared











Garantia 1 Año



Código BT0US3C

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Blanco

50



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material

Vidrio

100-240

CE

20




Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h) Max 720W



Tensión Nominal





Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BT0US3C:T0US3C:U:1









WWW . SERLUX . COM . UY