

TRANSFORMADOR PARA CINTA LED 100W

El Transformador para Cinta LED – 100W es un accesorio confiable para alimentar tiras LED de 12V. Con una entrada universal de 110–240V y salida estable de 12V, asegura un rendimiento seguro y eficiente. Ofrece una potencia de 100W y corriente de 8.3A, ideal para proyectos de iluminación de mediano y gran tamaño. Su clasificación IP20 lo hace apto para uso en interiores, garantizando protección básica contra polvo. Compacto y duradero, este transformador es la solución perfecta para instalaciones de cintas LED, proporcionando estabilidad y larga vida útil al sistema de iluminación.



Ubicación



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BTI212100

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	100	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Protección IP	IP20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia	1000	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BTI212100:TI212100:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

