SERLUX

TRANSFORMADOR PARA CINTA LED 12V MODELO SLIM DE 60W

El Transformador para Cinta LED 60W Modelo Slim 12V es una solución eficiente y segura para alimentar sistemas de iluminación LED. Diseñado con formato delgado y compacto (290×18×17 mm), se integra fácilmente en instalaciones discretas y espacios reducidos. Su rango de entrada de 100-265V AC lo hace compatible con diferentes redes eléctricas, mientras que su salida estable de 12V – 5A garantiza un rendimiento confiable y prolonga la vida útil de las cintas LED. Con una potencia de 60W, es ideal para proyectos residenciales, comerciales o decorativos que requieren iluminación continua y uniforme. Su diseño slim facilita la instalación en perfiles, muebles o estructuras arquitectónicas, ofreciendo practicidad y versatilidad en aplicaciones modernas de iluminación.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Comercial, Profesional, Residencial	**Independiente**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BTIS1260W**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	60W	Tensión Nominal	12V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Plateado	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo 32 cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BTIS1260W:TIS1260W:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY