

INTERRUPTOR INTELIGENTE WIFI SONOFF

Módulo interruptor inteligente WIFI de 1 canal de salida, apto para uso interior IP20, modelo MINIR2. Funciona con WIFI 2.4 GHZ. Cuerpo en plástico ABS color blanco.. Cuenta con certificación profesional de seguridad ante sobretensiones = 2KV. Se puede controlar mediante la APP eWeLink y programarlo para encender o apagar un dispositivo de forma remota desde cualquier lugar con acceso a internet o bien programar un horario de encendido o apagado de forma autónoma. Además, el interruptor es compatible con asistentes de voz (Amazon Alexa, Google Assistant) e IFTTT. Y en ausencia de red WIFI ofrece la opción de conexión LAN (continuar manejando el interruptor desde la app). Es capaz de asociarse a un sistema de automatización inteligente ya existente en el hogar. Está diseñado para conectarse directamente a interruptores de pared. Advertencia: no instalar en caja honda de metal.





Ubicacion
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantia
1 Año



Código
BMINIR2

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	100-240
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	 Difusor	
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=MINIR2>



WWW . SERLUX . COM . UY